



הוראות חיבור חשמל

מנוע רגיל WT



מנוע רדיו RTS



INFINITY

Doors & Windows

טבלת איסוף צלון
(תריס רפפה)

גובה A סוג שלב	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
C50 עם מסילות	130	135	145	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	265	275	280	295	305	315	325	335	350	355	365	380	385	400	410	420	430	440	450	460	470	485	495
C50 עם מיתרים	85	90	95	100	100	105	110	110	115	120	120	125	125	130	135	140	145	145	150	155	160	170	175	1780	185	195	200	205	210	215	215	220	225	230	235	235
C65	135	145	155	160	165	175	185	190	195	205	215	220	230	235	245	250	260	265	270	280	290	300	300	310	320	325	335	340	350	355	365	375	380	385	395	405
C80 Flexi עם מסילות	120	125	125	130	135	140	145	150	150	155	160	165	170	170	175	180	185	185	190	195	200	205	210	210	215	220	225	225	230	235	240	245	245	250	255	260
C80 Flexi עם מיתרים	110	115	115	120	120	125	130	130	135	135	140	140	145	145	150	150	155	155	160	160	165	165	170	170	175	175	180	180	185	185	190	190	195	195	200	200
C80	130	140	145	155	155	165	170	180	185	190	195	205	210	215	225	230	235	240	250	255	265	265	275	280	290	295	300	305	315	320	325	335	340	345	350	360
C80 Slim	125	135	135	145	150	155	160	165	170	180	180	190	195	195	205	205	215	220	225	230	235	240	250	250	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	320
S65	135	145	150	160	170	175	185	190	195	205	215	220	230	240	245	250	260	265	275	285	290	300	305	310	320	330	335	345	355	360	365	375	380	390	400	405
S90	125	135	140	145	150	155	165	170	170	175	185	190	195	200	205	215	215	220	225	235	240	245	250	255	260	265	270	275	285	290	295	300	305	310	315	320
Z80 חדש	135	140	145	155	165	165	175	185	190	195	205	210	220	225	230	240	245	250	260	270	270	280	290	295	300	310	315	325	330	335	345	350	355	365	375	375
Z90	125	135	140	145	150	160	165	170	170	180	185	190	195	205	210	215	215	225	230	235	240	250	255	260	260	270	275	280	285	295	300	305	305	315	320	325